

Tableau comparatif - Amplificateurs de casque d'écoute

	230HAD	430HA
Configuration	Asymétrique	Différentielle balancé
Type d'amplification	Transconductance	Transconductance
Impédance d'entrée	22,000Ω	22,000Ω
Entrées asymétriques (RCA)	1	2
Entrées balancées (XLR)	n/a	1
Entrée mini-connecteur	1 (1/8")	1 (1/8")
Gain réglable	n/a	14dB and 20dB
Circuit «crossfeed» commutable	n/a	●
Sortie écouteurs asymétrique	1 x 1/4" Stéréo TRS	1 x 1/4" Stéréo TRS
Sortie écouteurs balancée	n/a	1 x 4 / 2 x 3 broches
Sorties asymétriques (RCA)	1 x Fixe / 1 x Variable	1 x Fixe / 1 x Variable
Puissance @ 600Ω / 300Ω / 50Ω	100mW / 200mW / 1W	667mW / 1.33W / 8W
Impédance de sortie	1.25Ω	1.25Ω
Rapport signal/bruit	115dB	120dB
DHT @ 1kHz, 0dBFS	0.005%	0.005%
Distortion d'intermodulation	0.005%	0.005%
Convertisseur N/A (DAC)	●	Optionnel
Entrées digitales	S/PDIF x2 USB x1 TosLink x1	S/PDIF x2 USB x1 TosLink x1
Support DSD (via USB seulement)	DSD64, DSD128 & DSD256	DSD64, DSD128 & DSD256
Support PCM (352.8 & 384kHz via USB)	16-32 bits / 44.1-384kHz	16-32 bits / 44.1-384kHz
Télécommande	CRM-3	CRM-3
Sortie déclencheur 12V	n/a	1
Port RS-232	n/a	●
Entrée infra-Rouge (IR)	n/a	●
SimLink™	n/a	●
Poids	6.2 lb / 2.8 kg	17 lb / 7.5 kg
Dimensions (L" x H" x P")	7.0 x 3.0 x 11.0	16.9 x 3.5 x 13.8