

# Tableau comparatif - Amplificateurs de puissance

	330A	400M	760A	860A	870A	880M	888	MC-8
Nombre de canaux	2 - Stéréo	1 - Mono	2 - 2x Mono	2 - 2x Mono	2 - 2x Mono	1 - Mono	1 - Mono	2 à 7
Puissance - 8Ω	125 W/canal	400 W	130 W/canal	200 W/canal	300 W/canal	800 W	888 W	250 W/canal
Puissance - 4Ω	250 W/canal	650 W	260 W/canal	400 W/canal	600 W/canal	1600 W	1776 W	500 W/canal
Puissance - 2Ω	325 W/canal	750 W	500 W/canal	800 W/canal	1200 W/canal	2400 W	3550 W*	n/a
Puissance - Mono	400 W	n/a	500 W	800 W	1200 W	n/a	n/a	n/a
Configuration	Balancée	Balancée	Balancée	Balancée	Balancée	Balancée	Balancée	Balancée
Entrées balancées	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrées asymétriques	●	●	●	●	●	●	●	●
Ratio signal/bruit	> 100dB	> 106dB	> 104dB	> 106dB	> 106dB	> 106dB	> 120dB	> 105dB
DHT @ 1kHz	< 0.05 %	< 0.05 %	< 0.04 %	< 0.04 %	< 0.04 %	< 0.04 %	< 0.04 %	< 0.05 %
Bornes de sorties	1 paire / canal	1 paire	1 paire / canal	1 paire / canal	2 paires / canal	2 paires	2 paires	1 paire / canal
Port RS-232	●	●	●	●	●	●	●	●
Déclencheur 12V (Entrée/Sortie)	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Poids (lb)	33	33	45	90	98	144	300	194 (7-canaux)
Dimensions (l" x h" x p")	16.9 x 3.5 x 14	16.9 x 3.5 x 14	18.8 x 4.0 x 18.1	18.8 x 7.5 x 17.5	18.8 x 7.5 x 17.5	18.8 x 7.5 x 17.5	22 x 14 x 27	17.4 x 13.4 x 21

\* Avec 230V AC tension secteur